Структура обозначения												
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Advant	IR	G01	100/100	EC	H2S	50	F0	R0	W00	L0	A	RU

1 - Тип датчика:		**Примечание**
Advant	Газоанализатор Advant с дисплеем, 2xM20	
Возможные опции:		
/M20/M25	Отверстия под кабельные вводы 1xM20, 1xM25	При наличии опций F3, R2, Wx1, Wx2, Wx3, Wx5 свободным остается только одно отверстие под кабельный ввод, второе будет занято и иметь резьбу M20
/M25	Отверстия под кабельные вводы 2xM25	
/RT	Дистанционная установка сенсора	

2,5 - Тип сенсора:		**Примечание**
IR/IR2/IR4	инфракрасный сенсор	
CT	термокаталитический сенсор	
EC	электрохимический сенсор	
PID	фотоионизационный сенсор	

3,6 - Код газа:		**Примечание**
Gxx	для горючих газов, вместо xx - код газа	Для сенсоров IR/IR2/IR4 и CT
H2S	для токсичных газов и хладонов, указывается формула газа	Для сенсоров IR (газ CO2), EC, FR
Pxx	для летучих органических соединений (ЛОС)	Для сенсора PIDM

4,7 - Диапазон измерений/показаний:		**Примечание**
50/50	диапазон измерений 0-50 %НКПР, диапазон токового выхода (диапазон показаний) соответствует 0-50 %НКПР	Для сенсоров IR/IR2/IR4 и CT
50/100	диапазон измерений 0-50 %НКПР, диапазон токового выхода (диапазон показаний) соответствует 0-100 %НКПР	
100/100	диапазон измерений 0-100 %НКПР, диапазон токового выхода (диапазон показаний) соответствует 0-100 %НКПР	
от 1 до 1000	указывается верхняя граница диапазона измерений в ppm или %об.д. (для O2 и CO2)	Для сенсоров IR (газ CO2), EC, FR, PID
от 1mg до 10000mg	указывается верхняя граница диапазона измерений в мг/м3	

8 - Выходные сигналы 1:		**Примечание**
F0	токовый выход отсутствует (применяется для версии с беспроводной передачей данных или автономной сигнализацией)	
F1	выходной сигнал 4-20мА, RS-485	
F2	выходной сигнал 4-20мА+HART, RS-485	
F3	выходной сигнал 4-20мА+HART, RS-485, разъем для HART-коммуникатора	

9 - Выходные сигналы 2:		**Примечание**
R0	без реле	
R1	релейные выходы: Порог 1 , Порог 2, Авария	
R2	релейные выходы: Порог 1 , Порог 2, Авария, свето-звуковой оповещатель (СЗО)	

10 - Беспроводная передача данных:		**Примечание**
W00	без беспроводных интерфейсов	
Wx1	беспроводная передача данных по радиоканалу Mbee 2400 МГц	
Wx2	беспроводная передача данных по радиоканалу Mbee 868 МГц	
Wx3	беспроводная передача данных по радиоканалу LoRaWAN RU	
Wx5	беспроводная передача данных по радиоканалу LoRaWAN EU	
W4x	беспроводной интерфейс Bluetooth	

11 - Тип питания:		**Примечание**
L0	стандартное питание 24 В (проводное), без батарейного питания	

12 - Материал корпуса:		**Примечание**
A	алюминий, цвет желтый	
AR	алюминий, цвет красный	
S2	нержавеющая сталь, материал СЗО (если есть) - алюминий	
S3	нержавеющая сталь, материал СЗО (если есть) - нержавеющая сталь	

13 - Тип сертификации:		**Примечание**
RU	маркировка ТР ТС, на русском языке	
EU	маркировка ATEX, на английском языке	