

Установка и развёртывание программного обеспечения ЭРИС АРМ-2000

1. Системные требования

- ПО может быть установлено только на операторские панели Weintek.
- Перед началом работы убедитесь, что на вашем компьютере установлена программа **EasyBuilder Pro** актуальной версии.

2. Установка

Вариант 1. Загрузка через USB-флешку (Рекомендуется)

Этот способ идеален, если компьютер и панель находятся далеко друг от друга.

1. **Подготовка флешки:** Возьмите USB-флешку объемом до 32 Гб, отформатированную в файловую систему **FAT32**. [[1](#)]
2. **Создание файла загрузки:**
 - Откройте готовый файл проекта в EasyBuilder Pro.
 - В верхнем меню выберите вкладку **«Проект»** (Project) -> нажмите кнопку **«Создать файл загрузки для USB/SD»** (Build Download File for USB/SD).
 - В открывшемся окне укажите путь к вашей флешке и нажмите **«Создать»** (Build). На флешке появится папка с файлами проекта. [[1](#), [2](#)]
3. **Загрузка в панель:**
 - Вставьте флешку в USB-порт включенной панели Weintek.
 - На экране панели появится системное меню (если не появилось, нажмите на маленькую стрелочку или иконку в углу экрана и введите пароль, по умолчанию: 111111).
 - Выберите пункт **«Download»** (Загрузка).
 - Выберите источник **«USB»**, найдите папку с проектом и подтвердите загрузку. Панель перезагрузится с новым проектом. [[1](#), [2](#), [3](#)]

Вариант 2. Загрузка напрямую через Ethernet (Сетевой кабель)

Этот способ удобен, если панель и компьютер подключены к одной локальной сети.

1. **Подключение:** соедините панель и компьютер сетевым кабелем (напрямую или через коммутатор/роутер).
2. **Проверка IP-адреса:** Узнайте IP-адрес панели (он отображается в углу экрана при загрузке или в системном меню панели). Компьютер должен находиться в той же подсети (например, если у панели IP 192.168.1.10, у ПК должен быть 192.168.1.X).
3. **Загрузка из программы:**
 - Откройте проект в EasyBuilder Pro.
 - На вкладке **«Проект»** (Project) нажмите кнопку **«Загрузка»** (Download).
 - В открывшемся окне в строке **«IP-адрес панели»** выберите или введите IP-адрес вашей панели.
 - Нажмите кнопку **«Загрузить»** (Download) внизу окна.
 - Дождитесь окончания шкалы прогресса. Панель автоматически перезагрузится и запустит проект. [\[1\]](#)

Возможные проблемы и их решение:

- **Ошибка версии (Mismatched version):** Если панель выдает ошибку, значит, проект был создан в более новой/старой версии EasyBuilder Pro, чем требуется для прошивки панели. Обновите программу.
- **Требуется пароль:** Если панель запрашивает пароль при загрузке, введите стандартный: 111111 (или 888888 в зависимости от модели).